



Schema 6000-serie domotica centrale DIN voeding

- > motor types 6060-1.0 / 6060-1.5 / 6060-3.0
- > met DIN voedingen
- > voor bedienen met:
 - schakelaar
 - relais



aansluiting voor 1 x 24V power plug

- > coaxiale power plug
- > 'center positive'
- > min. 22V
- > max. 28V
- > 2,1 x 5,5 x 10-11 mm

Aansluiting voor RJ45 connector (type B) poort 2 (zwart)

Alleen de benodigde contacten aansluiten

DIN Voedingen	P [W]	DIN Voedingen	P [W]
6030-DR-075	75W	6030-DR-240	240W
6030-DR-120	120W	6030-DR-480	480W

Motor Type	P [W] ¹⁾	max. kabellengte bij doorsn opp ²⁾		
		0,75mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²
6060-1.0	20W	64m	86m	129m
6060-1.5	60W	23m	30m	45m
6060-3.0	144W	-	11m	17m

¹⁾ middelzwaar gordijn, kamerhoog, glijder 4010 en geen hoofdje
²⁾ lengte voor 2-aderige kabel

Schakeleigenschappen	
0	Open en close niet gelijktijdig bedienen, anders gaat de motorunit in de programmeerstand;
0	bediening < 1,2 sec: - automatisch open/dicht - stop
0	bediening > 1,2 sec: systeem loopt totdat contact wordt verbroken of als de eindpositie is bereikt
0	iedere motor afzonderlijk bedraden vanaf de DIN voeding

Aansluiten door installateur

Aansluiten door Goelst

